



Загородные  
дома



Газовые  
котельные



Насосы и  
твердотоплив-  
ные котлы



Охранны-  
пожарные  
системы



Системы  
видеонаблю-  
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT  
оборудование



## STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT

ВСЁ  
ЛУЧШЕЕ  
В ОДНОМ

Высокий  
коэффициент  
мощности  
1ВА = 1Вт

Впечатляющий  
КПД  
95,5%

Широкий  
диапазон  
зарядного  
тока!  
A ZA

Двойное  
преобразова-  
ние тока  
AC DC DC AC

Самые  
тихие  
в своем  
сегменте!  
С заботой  
заряжает  
АКБ

Smart  
вариант  
для IT!



старк country

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ⊕ Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- ⊕ Единичный выходной коэффициент мощности 3000 ВА = 3000 Вт
- ⊕ Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- ⊕ Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- ⊕ Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- ⊕ Трехмостовая схема инвертора
- ⊕ Интеллектуальное управление вентиляторами
- ⊕ Режим ECO для энергосбережения
- ⊕ Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400\*\*\*
- ⊕ Микропроцессорное управление
- ⊕ Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- ⊕ Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- ⊕ Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

**МОЩНОСТЬ**  
**3000 ВА**  
**3000 Вт**

**ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ**

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**

Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Размеры, Ш×В×Г

**440×86×450 мм**

Вес\* **7,9 кг**

Напряжение, AC  
**220 В**

Частота  
**50 Гц**

Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения

**Чистая синусоида**

Напряжение, AC  
**220 В**  
 Частота  
**50 Гц**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: **96 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **× 8 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А**



### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ

Тип ИБП	Марка АКБ	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 ONLINE ON RT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500	

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ Нагрузка	8×9 Ач	8×40 Ач	8×75 Ач	8×100 Ач	8×200 Ач
<b>1500 Вт</b>	15 мин.	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	12 ч.
<b>1800 Вт</b>	10 мин.	1,3 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	9 ч.
<b>2200 Вт</b>	7 мин.	1,1 ч.	2 ч.	3 ч.	6 ч.
<b>2600 Вт</b>	6 мин.	50 мин.	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.
<b>3000 Вт</b>	5 мин.	35 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.



группа компаний  
**СПЕКТР**

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Á Á Á Á Á Á

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Á Á Á Á Á